LeaksProtect Jeweller

Draadloze waterlekkagedetector



Constante controle. Directe meldingen.

LeaksProtect Jeweller controleert 24/7 op lekkage en waarschuwt bij een probleem voordat dit tot schade leidt. De detector is zo compact dat deze bijna overal kan worden geplaatst en zo beschermt kwetsbare plekken, inclusief moeilijk bereikbare plaatsen. Als een wasmachine lekt of een leiding barst, meldt het apparaat het incident onmiddellijk en kan het de Ajax WaterStop Jeweller-afsluitklep activeren om de watertoevoer automatisch af te sluiten. De detector hoeft niet te worden gemonteerd en werkt jarenlang zonder onderhoud.

– Een Ajax-hub is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken.

Belangrijkste functies

- Vier contactparen voor het detecteren van water vanuit elke richting
- Snelle installatie zonder gereedschap
- Werkt tot 5 jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Tot 250 detectoren binnen één systeem
- Maak snel verbinding met een Ajax-systeem via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Tot 1.300 m (4.250 ft) aan veilige communicatie in twee richtingen met een Ajax-hub of signaalversterker in een open ruimte

Detecteer waterlekkage onmiddellijk

De LeaksProtect Jeweller is strak en eenvoudig van buiten en biedt betrouwbare bescherming. De contactparen aan alle vier de zijden van het apparaat detecteren water vanuit elke richting en melden lekkage onmiddellijk. Zodra de contacten opdrogen en open gaan, laat de detector de gebruikers weten dat het lek is gedicht.





Installatie zonder gereedschap

LeaksProtect Jeweller vereist geen demontage, bevestiging of het installeren van batterijen. De detector kan simpelweg op de vloer worden geplaatst onder een wasmachine, vaatwasser, badkuip of een ander plek die gevoelig is voor lekkage. Het is compact, discreet, het apparaat past op moeilijk bereikbare plaatsen en is direct klaar voor gebruik.

Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?groups=leak-detectors

Communicatie met een hub of signaalversterker

Frequentiebanden
866,0 - 866,5 MHz
868,0 - 868,6 MHz
868,7 - 869,2 MHz
905,0 - 926,5 MHz
915,85 - 926,5 MHz
921,0 - 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio

Jeweller-communicatietechnologie

Aan draadloos communicatiebereik
1.300 m
4.250 ft
In een open ruimte

Functies

Detectietijd
in minder dan 0,15 s

Automatiseringsscenario's

Installatie zonder gereedschap

Led-indicatie
De led bevindt zich onder het Ajax-logo op de behuizing en geeft de status van de detector weer.

Voeding

Batterij
2 × AAA-batterij
Voorgeïnstalleerd

Levensduur van de batterij
tot 5 jaar

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
0 tot +50 °C
32 tot 122 °F

Operationele luchtvochtigheid
tot 100%

Algemeen

Kleur
wit, zwart

Afmetingen[1]
62 × 62 × 14 mm
2,44" × 2,44" × 0,55"

Gewicht
41 g
1,45 oz

Beschermingsklasse
IP65

Sabotagebeveiliging

Volledige set

LeaksProtect Jeweller
2 × AAA-batterij (voorgeïnstalleerd)
Snelstartgids

[1] 59 × 59 × 14 mm (2.32" × 2.32" × 0.55") voor witte apparaten vervaardigd vóór mei 2026 en zwarte apparaten vóór juli 2026.

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/leaksprotect

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems